



BNC Stecker HD Stecker für 7-9mm Koaxkabel NBNC75BTS11




4,40 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Neutrik

Bestell-Nr.: 39-851-00128



BNC Stecker für SDI AHD CVI TVI NBNC75B.. Serie

HD BNC Stecker für Koaxkabel mit 7-9mm Durchmesser

- vergoldeter BNC Stecker für HD Kamera mit SDI, TVI, AHD, CVI Signalen oder auch
- HD, FBAS, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV usw.
- Anwendbar bis 4,5 GHz, für digitale und analoge Videoübertragungen
- Vergoldeter Massekontakt mit verbesserter Schirmwirkung, optimiert für hochfrequente HDTV Signale bis 4.5 GHz
- **für Videokabel mit 6,9...9mm Aussendurchmesser**
- **Crimp-Hülse Innendurchmesser: 7,1mm**
- **Crimp-Hülse Aussendurchmesser: 7,9mm**
- **Dielektrikum-Einlass (Durchmesser innen) 5,0mm**
- **Tülle Kabeleinlass 3,0...8mm**
- Stecker Abmessungen: L: 37,2 mm
- Durchmesser Front: 14,5 mm
- Temperaturbereich -30 bis +85 °C
- Impedanz 75-Ohm (bedingt auch 50-Ohm Anwendungen)
- **Durchgangswiderstand kleiner 3-mOhm**
- **Crimp-Mass Centerpin (Mittelstift)**
- Crimp-Mass Squarecrimp IEC-803-2 = **HEX Size 1,6mm**
- **Crimp-Mass Shield (Masse-Rundhülse)**
- Crimp-Mass **Hexagons (HEX)** IEC803 = **HEX Size 7,01mm**

Unter anderen nun die empfohlene Koaxkabel laut Herstellerangaben

- CAE HD10460LSZH = HDTV/SDI Digital coax mit Kupfergeflecht und ALU Schirm
- **HD10460LSZH hat Abm. Manteldurchmesser 6,95mm / Dielektrikum 4,6mm Durchmesser / Innenleiter 1,04mm Durchmesser**
- Weitere Koaxkabel sind
- Eupen 705 CRT 5V-HS
- Tesca Prima
- uvwm. mit ähnlichen Abmessungen

Passend Crimpzange z.B. 97-905-05000 oder 97-905-00790