



BNC Stecker HD Stecker für 5-6,3mm RG59 Koaxkabel NBNC75BTS11




5,40 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Neutrik

Bestell-Nr.: 39-851-00124



BNC Stecker für SDI AHD CVI TVI CVBS FBAS Video Audio NBNC75B.. Serie für RG59 Koaxkabel

HD BNC Stecker für Koaxkabel mit 5-6,3mm Durchmesser

- vergoldeter BNC Stecker für HD Kamera mit SDI, TVI, AHD, CVI Signalen oder auch
- HD, FBAS, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV usw.
- Anwendbar bis 4,5 GHz, für digitale und analoge Videoübertragungen
- Vergoldeter Massekontakt mit verbesserter Schirmwirkung, optimiert für hochfrequente HDTV Signale bis 4.5 GHz
- **für Videokabel mit 5...6,33mm Aussendurchmesser (ideal 6,3mm)**
- **Crimp-Hülse Innendurchmesser: 6,47mm**
- **Crimp-Hülse Aussendurchmesser: 7,4mm**
- **Dielektrikum-Einlass (Durchmesser innen) 3,8mm**
- **Tülle Kabeleinlass 3,0...8mm**
- Stecker Abmessungen: L: 37,2 mm
- Durchmesser Front: 14,5 mm
- Temperaturbereich -30 bis +85 °C
- Impedanz 75-Ohm (bedingt auch 50-Ohm Anwendungen)
- **Durchgangswiderstand kleiner 3-mOhm**
- **Kontaktpins reduziert, Pin: 1,07 mm**
- **Crimp-Mass Squarecrimp IEC-803-2 = HEX Size 1,6mm**
- **Crimp-Mass Shield (Masse-Rundhülse)**
- **Crimp-Mass 6 Hexcrimp IEC803 = HEX Size 6,47mm**

Unter anderen nun die empfohlene Koaxkabel laut Herstellerangaben

- HD-TV Digital Coax mit Kupfergeflecht und ALU Schirm Crimp-Mass Centerpin (Mittelstift)
- Passende Kabel: Argosy Image 720, Belden 1505A (ANH), Belden 8241F, CAE HD08370LSZH, Canare L-4CFB,
- Clark Wire CD7559-0, Clark Wire CD7559F-0, CommScope 5565, Draka 0.8/3.7 AF, Draka 755-801,
- Draka 755-803, Draka 755-804, Gepco VPM2000, Proel HPC 810, Suhner S0426,
- Sommer 600-0451, Sommer 600-162(F), Percon VK6
- **42-710-00365 ... uvwm. mit ähnlichen Abmessungen**

Passend Crimpzange z.B. 97-905-05000 oder 97-905-00790